



MAGIC КОНТРОЛЛЕР

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ
С ПРОЦЕССОРОМ LD-SIMPLE KEY MAGIC CONTROLLER 27974



Magic контроллер для управления цифровыми светодиодными лентами с процессором LD-simple key magic controller 27974

Технические параметры:

- Рабочая температура: от -20°C до +60°C
- Напряжение: DC12V
- Габариты: L70XW45XH15 mm
- Нетто: 0,1 кг
- Выходной ток: <10mA (на канал)
- Режим изменений: **114 режимов**
- Максимальное управление светодиодами: 512 пикселей
- Расстояние между контроллером и первым пикселем светодиодной ленты: режим низкой скорости <=30м, режим высокой скорости <=10м

Функциональные кнопки:

ON/OFF – ВКЛ/ВЫКЛ

SPEED – скорость регулируется (при нажатии увеличивает скорость до максимума, при следующем нажатии становится на самое низкое значение)

MODE – режим переключения (0-32 режим переключения, режим для автоматического проигрывания)

Функции:

- 3 функциональные кнопки
- Максимальное управление 512 пикселей
- Уровень 10 скорости можно регулировать

Инструкция интерфейса:

+12V: блок питания 12V – (положительный вход +)

GND: блок питания 12V – (отрицательный -)

+12V: лента – положительный выход

GND: лента – линия сигнала синхронизации (для двухжильных светодиодных IC лент)

DAT: сигнальная линия

Схема подключения:

